

PRO 1000

Systeme multi-connexions



DESCRIPTION:

- ★ Faites vous-même vos adaptateurs coaxiaux avec la valise PRO 1000.
- ★ 136 combinaisons possibles.
- ★ Economisez du temps et de l'argent.
- ★ Commutation rapide entre les différents connecteurs coaxiaux.
- ★ Comprend des connecteurs N-, UHF-, MUHF-, BNC-, TNC-, SMA-, F- et audio.
- ★ Adaptateurs dorés (feuille d'or) et isolation en Teflon pour une performance optimale.
- ★ Indispensable dans chaque atelier radio.
- ★ Livré dans une valise souple très pratique qui protège les adaptateurs.



SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
MODELE	PRO 1000
APPLICATION	Valise d'adaptateurs coaxiaux (N vers BNC, TNC vers SMA, ... etc.)
FREQUENCE	N, SMA, BNC, TNC: 0-3000 MHz (ou supér.) MUHF: 0-2500 MHz F: 0-1500 MHz UHF: 0- 200 MHz Audio: 0- 100 MHz
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω (tous les types de connecteurs)
ROS	$\leq 1,5$ pour les fréq. mentionnées ci-dessus (en général $\leq 1,2$) Voir ci-dessus
PERTE D'INSERTION	$\leq 0,5$ dB pour les fréq. mentionnées ci-dessus (en général $\leq 0,2$ dB) Voir ci-dessus

VEUILLEZ NOTER:

Les spécifications pour le ROS et pour la perte d'insertion sont données pour un adaptateur "complet" (même type de chaque côté), c'est-à-dire deux connecteurs et une jonction.

MECANIQUES	
COMPREND	2 connecteurs mâles et 2 connecteurs femelles de chaque type: N UHF MUHF BNC TNC SMA F Audio
	8 jonctions de connecteurs
MATIERE	Laiton doré Isolation Teflon
DIMENSIONS	Valise souple: 190 mm x 120 mm x 30 mm Adaptateur coaxial: Env. 53 mm x 16 mm diam. (N: diam. 20 mm, UHF: diam. 17 mm)
POIDS	Total (valise complète): Environ 680 g