

SB 4/...-FME

Antenne ruban pour équipement portable dans la bande des 4 m avec le système FME

PROCOM

DESCRIPTION:

- ★ Antenne ruban robuste, flexible, en acier.
- ★ Sections courbées pour maintenir l'antenne droite.
- ★ Le fouet $1/4 \lambda$ raccourci vous permet d'avoir une longueur mécanique acceptable.
- ★ Livrée avec rotule et vis papillon pour pliage facile.
- ★ Livrée pré-réglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal et une performance optimale.
- ★ Afin d'optimiser la flexibilité pour changer le connecteur, l'antenne est lancée avec le nouveau système universel de connecteurs FME.
- ★ Prévue pour une installation avec les connecteurs FME "black-line" de PROCOM. (Les connecteurs doivent être commandés séparément): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N et BFME-MQ.

DESIGNATIONS POUR COMMANDER:

| FREQUENCE | 66-76 MHz | 72-82 MHz | 78-88 MHz |
|-----------|------------|------------|------------|
| MODELE | SB 4/l-FME | SB 4/m-FME | SB 4/h-FME |

SPECIFICATIONS:

| ELECTRIQUES | |
|----------------|--|
| TYPE D'ANTENNE | Antenne $1/4 \lambda$ raccourcie pour équipement portable |
| FREQUENCE | La bande des 4 m est couverte par 3 modèles |
| IMPEDANCE | Nom. 50 Ω |
| POLARISATION | Verticale |
| LARGEUR DE BDE | ≥ 10 MHz à ROS $\leq 3,0$ |
| ROS | < 2 quand l'ant. est connectée directement sur le portable |
| PUISSANCE MAX. | 25 Watts |
| MECANIQUES | |
| MATERIAUX | Ruban en acier inoxydable et caoutchouc Laiton chromé noir |
| COULEUR | Noire |
| HAUTEUR TOTALE | Environ 650 mm (dép. du type) |
| POIDS | Environ 85 g |
| CONNECTEUR | FME (femelle) (Connecteurs BFME changeables à commander séparément) |

VEUILLEZ NOTER QUE:

L'antenne SB 4 est aussi disponible avec différents filetages, mais dans ce cas, l'antenne est livrée avec connecteur fixe (et non pas le système FME). Veuillez nous contacter pour des informations supplémentaires sur ces versions spéciales.

CONNECTEURS BFME RECOMMANDES: (à commander séparément)

