

FLX 70/...-FME

Antenne flexible pour un équipement portable dans la bande des 70 cm avec le système FME

PROCOM

DESCRIPTION:

- ★ Antenne flexible en acier, couverte d'un tube de silicone.
- ★ Fouet de taille totale $1/4 \lambda$.
- ★ Fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité.
- ★ Livrée pré-réglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal et une performance optimale.
- ★ Afin d'optimiser la flexibilité pour changer le connecteur, l'antenne est lancée avec le nouveau système universel de connecteurs FME.
- ★ Prévüe pour une installation avec les connecteurs FME "black-line" de PROCOM. (Les connecteurs doivent être commandés séparément): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N, BFME-MUHF, BFME-MQ, BFME-EBNC, BFME-ETNC et BFME-EMUHF.


DESIGNATIONS POUR COMMANDER:

FREQUENCE	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
MODELE	FLX 70/s-FME	FLX 70/l-FME	FLX 70/h-FME

SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
TYPE D'ANTENNE	Antenne $1/4 \lambda$ pour un équipement portable
FREQUENCE	La bande des 70 cm est couverte par 3 modèles
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	0 dB (comparé à une antenne $1/4 \lambda$)
LARGEUR DE BDE	≥ 50 MHz à ROS $\leq 2,0$
ROS	< 2 quand l'ant. est connectée directement sur le portable
PUISSANCE MAX.	200 Watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fil en acier flexible couvert d'un tube de silicone Laiton chromé noir
COULEUR	Noire
HAUTEUR	Environ 200 mm (dép. du type)
POIDS	Environ 25 g
CONNECTEUR	FME (femelle) (Connecteurs BFME changeables à commander séparément)

TETRA



VEUILLEZ NOTER QUE:

L'antenne FLX 70 est aussi disponible avec connecteur SMA mâle et différents filetages, mais dans ce cas, l'antenne est livrée avec connecteur fixe (et non pas le système FME). Veuillez nous contacter pour des informations supplémentaires sur ces versions spéciales.

CONNECTEURS BFME RECOMMANDES: (à commander séparément)

BFME-UHF	BFME-BNC	BFME-TNC	BFME-N	BFME-MUHF	BFME-MQ	BFME-EBNC	BFME-ETNC	BFME-EMUHF