

SB 2/...-FME

Antena de fleje de acero con sistema de conexión universal FME para equipos portátiles en la banda de 2 m



DESCRIPCION:

- ★ Antena de fleje de acero robusto y flexible.
- ★ Sección curva que ayuda a mantener la antena erguida.
- ★ Látigo de 1/4 λ completo.
- ★ Provista de junta basculante y palomilla para plegarla con facilidad.
- ★ Suministrada ajustada y probada en fábrica para garantizar una ROE mínima y un óptimo rendimiento.
- ★ El sistema de conexión FME universal le otorga gran flexibilidad y permite intercambiar los conectores con facilidad.
- ★ Diseñada para utilizarse con la línea de conectores negros FME de PROCOM (deben pedirse por separado): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N, BFME-MQ, BFME-EBNC y BFME-ETNC.

MODELOS DISPONIBLES:

FRECUENCIA	144-164 MHz	155-175 MHz
MODELO	SB 2/l-FME	SB 2/h-FME

ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	SB 2/...-FME
TIPO ANTENA	1/4 λ para equipos portátiles
FRECUENCIA	Banda de 2 m cubierta por 2 modelos
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	0 dB (igual a una antena portátil de 1/4 λ)
ANCHO BANDA	≥ 20 MHz a ROE ≤ 2.5
ROE	< 2 montada directamente en un equipo portátil
POTENCIA MÁX.	200 W
MECÁNICAS	
MATERIALES	Fleje de acero inoxidable y caucho Latón cromado en negro
COLOR	Negro
ALTURA TOTAL	Aprox. 500 mm (dependiendo del modelo)
PESO	Aprox. 45 g
CONECTOR	FME (hembra) (Los conectores BFME deben pedirse por separado)

OBSERVACIONES:

La SB 2 también está disponible con conector SMA macho y distintos espárragos con rosca, pero en este caso con conector fijo no intercambiable (sin con conexión FME). Más información sobre estas versiones bajo pedido.

CONECTORES BFME RECOMENDADOS: (Deben pedirse por separado)

