

PRO-AR4G-N

Mini-Multiacoplador de recepción de 4 canales para montar en rack de 19".



DESCRIPCIÓN:

- ★ Solo 1 HU (1 unidades de altura HU = 44.45 mm).
- ★ Fuente de alimentación (230 Vac/12 Vdc) aislada galvánicamente (opción de 24 V).
- ★ Conmutación automática a 12 V si falla la alimentación principal.
- ★ Amplio margen de frecuencia. Cubre 50-960 MHz.
- ★ Otras versiones disponibles: 10 kHz - 60 MHz, 1 GHz - 3 GHz.
- ★ Alto aislamiento entre los 4 receptores: 20 dB.
- ★ Amplificador de alto margen dinámico incorporado para compensar la pérdida del multiacoplador en la red.
- ★ Alto punto de intercepción de tercer orden, +30 dBm.
- ★ Baja figura de ruido, 3.5 dB para el amplificador.
- ★ Conectores de entrada y salida N hembra (disponibles otros tipos).
- ★ Disponible con conectores en la parte frontal.
- ★ Luz de "Encendido" en la parte frontal.
- ★ El preselector puede instalarse en el interior (BPF 4/4, BPF 2/4, BPF 70/4-HX, etc).
- ★ Conector CEE22 de 230 Vca en el filtro principal.
- ★ Conector de 12 Vcc con filtro de ruido.
- ★ $P_{1dB} > +20$ dBm.



ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MARGEN DE FREC.	50-960 MHz
GANANCIA PARA TODAS LAS SALIDAS	2 dB ± 2 dB
FIGURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR	< 3.5 dB a 500 MHz
FIGURA DE RUIDO SALIDAS 1-2-3-4	< 5.0 dB a 500 MHz
PTO. INTERCEPCIÓN 3 ^{ER} ORDEN	> +30 dBm
P_{1dB}	> +20 dBm
ROE DE ENTRADA	Máx. 2.5, típico < 1.5
ROE DE SALIDA	Máx. 2.0, típico < 1.5
AISLAMIENTO SALIDA A SALIDA	> 20 dB
AISLAMIENTO SALIDA A ENTRADA	> 20 dB
TENSIÓN	230 V a 0.1 A / 12 V a 1 A
MECÁNICAS	
DIMS. (Lar. x An. x Al.)	261 x 19" (483) x 1 HU (44.45) mm
PESO	Aprox. 2.8 kg

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.