

MONITORIZACIÓN DE POTENCIA

PRO-PM2-...

Monitores de potencia bidireccionales



DESCRIPCIÓN:

★ Monitor de potencia compacto bidireccional para la frecuencia de 66 a 960 MHz.



ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS			
	PRO-PM2-4	PRO-PM2-2/70	PRO-PM2-900
MARGEN DE FREC.	66-88 MHz	140-470 MHz	890-960 MHz
POT. MÁX. ENTRADA	250 W	250 W	250 W
PÉRDIDA INSERCIÓN	< 0.1 dB	< 0.1 dB	< 0.1 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
ROE	≤ 1.1	≤ 1.1	≤ 1.1
MECÁNICAS			
MARGEN TEMP.	-30° C → +60° C	-30° C → +60° C	-30° C → +60° C
CONECTORES	N hembra	N hembra	N hembra
DIMS. (Lar. x An. x Al.)	89 x 39.5 x 29 mm	89 x 39.5 x 29 mm	89 x 39.5 x 29 mm
PESO	Aprox. 150 g	Aprox. 150 g	Aprox. 150 g