

# GA 27 1/4-FME

Antena de goma con sistema de conexión universal para equipos portátiles en la banda de 27 MHz

PROCOM

## DESCRIPCION:

- ★ Antena cónica de caucho robusta y flexible.
- ★ Antena de  $1/4 \lambda$  que otorga una longitud mecánica aceptable.
- ★ Materiales de altísima calidad - muy duradera.
- ★ Suministrada ajustada y probada en fábrica para garantizar una ROE mínima y un óptimo rendimiento.
- ★ El sistema de conexión FME universal le otorga gran flexibilidad y permite intercambiar los conectores con facilidad.
- ★ Diseñada para utilizarse con la línea de conectores negros FME de PROCOM (deben pedirse por separado): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N y BFME-MQ.

## ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELOO	GA 27 1/4-FME
TIPO ANTENA	Antena de $1/4 \lambda$ para equipos portátiles
FRECUENCIA	Banda CB de 27 MHz
IMPEDANCIA	Nom. $50 \Omega$
POLARIZACIÓN	Vertical
ROE	< 2 montada directamente en un equipo portátil
POTENCIA MÁX.	25 W
MECÁNICAS	
MATERIALES	Cable de acero revestido de caucho termoplástico Latón cromado en negro
COLOR	Negro
ALTURA TOTAL	Aprox. 500 mm
PESO	Aprox. 85 g
CONECTOR	FME (hembra) (Los conectores BFME deben pedirse por separado)

### OBSERVACIONES:

La GA 27 1/4 también está disponible con distintos espárragos con rosca, pero en este caso con conector fijo no intercambiable (sin con conexión FME). Más información sobre estas versiones bajo pedido.

## CONECTORES BFME RECOMENDADOS:

(Deben pedirse por separado)

