

PRO-PHY...-2DI-... 2-Kanal Hybrid-Sendekoppler



DESCRIPTION:

- ★ Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- ★ Alle Hybrid-Senderkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- ★ Serienmäßige Bestückung mit Doppelisolatoren.
- ★ 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- ★ Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...2DI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...2DI-100).
- ★ Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



SPEZIFIKATION:

	ELEKTRISCH		
	PRO-PHY85-2DI-...	PRO-PHY150-2DI-...	PRO-PHY450-2DI-...
TX FREQUENZ	66–88 MHz	136–175 MHz	400–475 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	35 / 100W	35 / 100 W	35 / 100 W
TX-TX ABSTAND, Δ_{TX}	< 3 MHz	< 7 MHz	< 20 MHz
TYP. EINSATZVERLUST	4.2 dB	4.1 dB	4.1 dB
TX-TX SPERRDÄMPFUNG	> 90 dB	> 100 dB	> 100 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
SWR	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5
MECHANISCH			
TEMP. BEREICH	-30° C \rightarrow +60° C	-30° C \rightarrow +60° C	-30° C \rightarrow +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (B x H x T)	483 x 89 x 400 mm	483 x 89 x 400 mm	483 x 89 x 400 mm
GEWICHT	5.8 / 6.9 kg	5.7 / 6.8 kg	5.7 / 6.8 kg