

## PRO-CAV...-4 4-Kanal Filter-Senderkoppler



### BESCHREIBUNG:

- ★ Die PRO-CAV Filter-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- ★ Alle Filterkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- ★ Der Filterdurchmesser beträgt 250 mm. Serienmäßige Bestückung mit Doppelisolatoren.
- ★ 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 –Zubehör).
- ★ Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



### SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH			
	PRO-CAV85-4	PRO-CAV150-4	PRO-CAV450-4
TX FREQUENZ	66–88 MHz	136–175 MHz	400–470 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	150 W	150 W	150 W
TX-TX ABSTAND, $\Delta_{TX}$	> 50 kHz	> 75 kHz	> 250 kHz
TYP. EINSATZVERLUST	3.6 dB @ $\Delta_{TX} = 75$ kHz	3.2 dB @ $\Delta_{TX} = 150$ kHz	3.3 dB @ $\Delta_{TX} = 450$ kHz
TX-TX SPERRDÄMPFUNG	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 $\Omega$	Nom. 50 $\Omega$	Nom. 50 $\Omega$
SWR	$\leq 1.5$	$\leq 1.5$	$\leq 1.5$
MECHANISCH			
TEMP. BEREICH	-30° C $\rightarrow$ +60° C	-30° C $\rightarrow$ +60° C	-30° C $\rightarrow$ +60° C
FREQ. STABILITÄT	ca. 0.8 ppm/° C	ca. 0.8 ppm/° C	ca. 0.8 ppm/° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen	N-buchsen
ABMESSUNGEN (B x H x T)	483 x 1200 x 800 mm	483 x 845 x 800 mm	483 x 845 x 500 mm
GEWICHT	ca. 45 kg	ca. 25.6 kg	ca. 19.6 kg