

PRO-PHY450-5DI3-35

Kompakter 5-Kanal Hybrid Senderkoppler



BESCHREIBUNG:

- ★ Der kompakte 5-Kanal Hybrid-Senderkoppler wird eingesetzt, wenn kleine Abmessungen von großer Bedeutung sind. Weiterhin ist die Einfügedämpfung für alle 5 Kanäle identisch und sehr gering.
- ★ Der Hybrid dient zum Zusammenschalten von 5 Sendern mit sehr kleinem bzw. ohne Frequenzabstand auf eine gemeinsame Antenne.
- ★ Der Hybrid-Senderkoppler ist für 19" Montage geeignet.
- ★ Serienmäßige Bestückung mit Doppelisolatoren. Auch mit Einzelisolatoren erhältlich..
- ★ Option: Für max. Eingangsleistungen von 50 oder 100 W erhältlich.
- ★ Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



PRO-PHY450-5DI3-35

SPEZIFIKATION:

	ELEKTRISCH	
	PRO-PHY450-5DI3-35	PRO-PHY450-5SI3-35
TX FREQUENZ	400–470 MHz	400–470 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	35 W	35 W
TX-TX ABSTAND	0 < TX < 20 MHz	< TX < 20 MHz
TYP. EINSATZVERLUST	8 dB	7,6 dB
TX-TX SPERRDÄMPFUNG	90 dB	70 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
SWR	≤ 1,5	≤ 1,5
MECHANISCH		
TEMP. BEREICH	-30° C → +60° C	-30° C → +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (B x H x T)	483 x 133 x 400 mm	483 x 133 x 400 mm
GEWICHT	11 kg	10,5 kg

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.