

BANDSPERRKAVITÄTEN

BRF 900/...-200

Bandsperrfilter für das 900 MHz Band



BESCHREIBUNG:

- ★ Bandsperrfilter für Feststationen mit hoher Leistung im Bereich von 890–960 MHz.
- ★ Durch Verwendung großer Resonatoren (200 mm \varnothing) wird eine hohe Güte und somit ein sehr schmalbandiger Sperrbereich erzielt.
- ★ Die großen Abmessungen ermöglichen eine hohe Sendeleistung.
- ★ Die Leerlauf-Güte Q eines einzelnen Resonators beträgt ca. 7000.
- ★ Hohe Frequenzstabilität in Bezug auf Temperatur und Leistung.
- ★ 19" Montagehalterungen sind optional erhältlich (siehe Reg. 9 – Zubehör).



BRF 900/1-200



BRF 900/2-200



BRF 900/3-200

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH			
	BRF 900/1-200	BRF 900/2-200	BRF 900/3-200
FREQUENZBEREICH	890–960 MHz	890–960 MHz	890–960 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	350 W @ 0.5 dB 200 W @ 1.0 dB	350 W @ 1.0 dB 200 W @ 2.0 dB	350 W @ 1.5 dB 200 W @ 3.0 dB
SPERRDÄMPFUNG	siehe Diagramm 1	siehe Diagramm 2	siehe Diagramm 3
SPERRBREITE BEI 1 dB	1 ‰ der f_c	1 ‰ der f_c	1 ‰ der f_c
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
SWR (bei Resonanzfrequenz)	< 1.5	< 1.5	< 1.5
MECHANISCH			
TEMP. BEREICH	-30° C → +60° C rF 0-90% nicht kondensierend	-30° C → +60° C rF 0-90% nicht kondensierend	-30° C → +60° C rF 0-90% nicht kondensierend
FREQ. STABILITÄT	ca. 1.5 ppm/° C	ca. 1.5 ppm/° C	ca. 1.5 ppm/° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen	N-Buchsen
ABMESSUNGEN	200 \varnothing x 200 mm	L: 200 x B: 400 x H: 200 mm	L: 200 x B: 600 x H: 200 mm
GEWICHT	ca. 0.9 kg	ca. 2 kg	ca. 3.3 kg

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.