

MESSRICHTKOPPLER

PRO-PM2-...

Bidirektionaler Messrichtkoppler



BESCHREIBUNG:

- ★ Kompakter 2-Wege Leistungsmonitor für den Frequenzbereich 66–960 MHz.



SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH			
	PRO-PM2-4	PRO-PM2-2/70	PRO-PM2-900
FREQUENZBEREICH	66–88 MHz	140–470 MHz	890–960 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	250 W	250 W	250 W
EINSATZVERLUST	< 0.1 dB	< 0.1 dB	< 0.1 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
SWR	≤ 1.1	≤ 1.1	≤ 1.1
MECHANISCH			
TEMP. BEREICH	-30° C → +60° C	-30° C → +60° C	-30° C → +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	89 x 39.5 x 29 mm	89 x 39.5 x 29 mm	89 x 39.5 x 29 mm
GEWICHT	ca. 150 g	ca. 150 g	ca. 150 g