

PRO-PDI40-1G-20 dB-10W-N Unsymmetrischer Leistungsteiler



BESCHREIBUNG:

- ★ 10 Watt Leistungsteiler mit Richtwirkung.
- ★ Die Komponente deckt den Frequenzbereich von 40-1000 MHz ab.
- ★ Äußerst geringe Welligkeit an den Ausgängen über den gesamten Frequenzbereich.



SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-PDI40-1G-20 dB-10W-N
FREQUENZBEREICH	40-1000 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	10 Watt
EINSATZVERLUST (Durchgang)	Typisch 0.7 dB, max. 1.6 dB @ 1000 MHz
AUSKOPPLUNG	-20 dB \pm \pm 1.0 dB
EINGANG SWR	< 1.5
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C \rightarrow +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	138 (inkl. Buchsen) x 152 (inkl. Befestigungslaschen) x 35 mm
GEWICHT	ca. 360 g

